

Интегрированная  
система безопасности  
ParsecNET 2

# Активная метка ActiveTag

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Версия 1.1



## Технические характеристики

- Питание от стандартной литиевой батареи формата CR 2032;
- Срок работы от одной батареи (до замены) – не менее двух лет;
- Три варианта основания для крепления метки на объекте;
- Встроенный пассивный идентификатор формата EM Marin (возможны другие форматы по заказу);
- Одинаковые серийные номера (коды идентификаторов), передаваемые по активному и пассивному каналам.

## Особенности исполнения



Метки предназначены для идентификации объектов различной физической природы и конструкции. Для удобства их использования каждая метка поставляется с тремя типами основания корпуса (для крепления на двухсторонней липкой ленте, для ношения на связке ключей, для крепления к объекту с помощью двух саморезов).

Вариант метки для ношения на связке ключей имеет дополнительную встроенную пассивную метку с рабочей частотой 125 кГц, что позволяет его использовать как на точках прохода с дальнейшей идентификацией, так и со стандартными считывателями систем доступа. Низкочастотная метка имеет формат EM Marin, широко распространенный в системах контроля доступа.

## Климатические условия

Устройство может эксплуатироваться в диапазоне температур 0...+55 °С.  
Относительная влажность 0...95% (без конденсата)

## Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Метка активная в сборе (основание корпуса с встроенной пассивной меткой, плата метки, батарейка CR 2032, верхняя часть корпуса, крепежный винт);
- Основание корпуса для крепления на двухстороннюю липкую ленту;
- Основание корпуса для крепления к объекту с помощью саморезов;
- Запасной крепежный винт;
- Упаковка картонная.

## Смена основания корпуса метки

Для смены основания корпуса метки следует выполнить следующие действия:

1. Отвернуть крепежный винт;
2. Снять верхнюю часть корпуса метки;
3. Плату метки с батареей переставить в необходимое основание;
4. Установить верхнюю часть метки на основание;
5. Затянуть крепежный винт.

## Дополнительная информация

Всю дополнительную информацию по работе с активными метками можно получить по адресу:

[support@parsec.ru](mailto:support@parsec.ru)

## Гарантии

Срок гарантии – 24 месяца со дня продажи изделия. Прилагаемым к изделию гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших в течение гарантийного срока по вине производителя.